

Tento ruční germicidní UV-C zářič slouží k dezinfekci malých ploch, jako jsou např. klávesnice PC a tabletů, mobilní telefony, oblečení, bankovky, šperky, roušky, madla nákupních vozíků, kliky, WC prkénka, volanty, zubní kartáčky, TV ovladače a další. Lampu lze též použít jako baterku a záložní zdroj pro dobíjení mobilních telefonů a dalších drobných zařízení.



Popis indikátorů

- Indikátor nočního režimu:** modrá kontrolka svítí, když jsou současně zapnuty nouzové světlo & UVC.
- Indikátor nouzového světla:** při rozsvícení nouzového světla svítí modrá kontrolka.
- Indikátor UVC světla:** červený výstražný indikátor svítí, když je zapnuto germicidní světlo UVC, s hlasovou výzvou "UVC LIGHT ON".
- Indikátor vypnutého UVC světla:** červený výstražný indikátor se vypne, když je UVC germicidní světlo vypnuto, s hlasovou výzvou "UVC LIGHT OFF".
- Indikátor monitorování baterie:** indikátory cyklicky blikají při nabíjení baterie nebo telefonu. Když jsou všechny tři indikátory zapnuty, baterie je plně nabitá. Kontrolky blikají, když je kapacita nabití nižší, než 25%.
- Tlačítko spínače nouzového světla:** Krátký stisk: Nouzové světlo ZAPNUTO / VYPNUTO
- Vypínač UVC sterilizačního světla:** Stiskněte a podržte po dobu 3 sekund: UVC světlo ZAPNUTO / VYPNUTO

NÁVOD NA DEZINFEKCI



NÁVOD NA BATERKU



NÁVOD NA NABÍJENÍ BATERIE A DOBÍJENÍ DOBÍJENÍ MOBILNÍCH TELEFONŮ

Když kapacita nabití baterie klesne pod 25 %, indikátory začnou blikat a je potřeba baterii dobít. Zapojte dodaný kabel do micro USB vstupu na lampě a druhý konec do USB zdroje. Kontrolky začnou do cyklicky blikat. Když svítí všechny tři indikátory najednou, baterie je plně nabitá. Pro nabíjení mobilního telefonu a jiných drobných zařízení, zapojte kabel vašeho zařízení do USB výstupu na lampě a druhý konec do vašeho zařízení.

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

- Je zakázáno dezinfikovat lampou osoby, zvířata, rostliny.
- Nesvitte nikomu ani sobě do očí, hrozí poškození zraku.
- Zařízení držte z dosahu dětí! Záříč není hračka!
- Pokud by se UV-C záříč začal při nabíjení nebo provozu výrazně přehřívat, deformovat, nebo projevoval jiné anomálie, ihned jej přestaňte používat. Při manipulaci s poškozeným záříčem používejte ochranné pomůcky (pracovní rukavice, oblek, brýle) a zlikvidujte ho dle informací k likvidaci elektronických zařízení, uvedeno níže.

ÚDRŽBA

Záříč udržujte v čistotě pomocí měkkého hadříku, případně lehce navlhčeného. Nepoužívejte k čištění žádná chemická rozpouštědla či houbičky na drhnutí apod. Vzhledem k specifičnosti vlnové délky hlubokého ultrafialového LED světelného zdroje dobře neproniká do různých médií. Dlouhodobé vystavení vlhkému a prašnému vzduchu bude světelný zdroj oxidovat, což výrazně sníží jeho sterilizační účinky a zároveň ovlivní jeho životnost. Krypt tento problém oxidace vlhkostí a prachem řeší. Zároveň chrání lidské tělo před zneužitím ultrafialového světla.

INFORMACE K LIKVIDACI ELEKTRONICKÝCH ZAŘÍZENÍ

Po uplynutí doby životnosti produktu nebo v okamžiku, kdy by oprava byla neekonomická, produkt nevhazujte do domovního odpadu. Za účelem správné likvidace výrobku jej odevzdejte na určených sběrných místech, kde budou přijata zdarma. Další podrobnosti si vyžádejte od místního úřadu nebo nejbližšího sběrného místa. Baterie nevhazujte do běžného odpadu, ale odevzdejte na místa zajišťující recyklaci baterií. Více na www.remasystem.cz

ZÁRUČNÍ PODMÍNKY

Vážený zákazníku, před prvním použitím výrobku si pečlivě přečtěte jeho návod k obsluze a důsledně se jím řiďte. Při používání výrobku k jinému účelu nebo používáním v rozporu s návodem se vystavujete riziku, že eventuální reklamace nebude uznána za oprávněnou. Doporučujeme Vám po dobu záruční lhůty uchovat původní obaly k výrobku pro případný transport tak, aby se předešlo vnějšímu poškození výrobku během budoucí možné přepravy a manipulaci s výrobkem. Záruka na výrobek se vztahuje pouze v případech, kdy byly dodrženy tyto podmínky:

- výrobek je používán pouze k účelu, ke kterému je určen a který je popsán v tomto návodu k použití. Pro nabíjení je nutno se řídit i návodem na přístroj který se ruční lampou nabíjí.
- výrobek je používán a správně udržován podle návodu, je používán šetrně, pozorně a je nepřetěžován vysokou teplotou.
- výrobek nebyl vystaven nepříznivému vnějšímu vlivu, např. slunečnímu a jinému záření či elektromagnetickému poli, náhlým změnám teploty a atmosférické vlhkosti, vniknutí tekutiny.
- výrobek nebyl čištěn nevhodným způsobem nebo nevhodnými čistícími prostředky.
- výrobek nebyl kýmkoliv upravován, modifikován nebo adaptován za účelem změn nebo rozšíření funkcí výrobku oproti zakoupenému provedení.

• výrobek je používán v souladu se zákony, technickými normami a bezpečnostními předpisy platnými v České republice, a též na vstupy a výstupy výrobku jsou přivedeny signály a připojeny výrobky odpovídající těmto normám.

Záruka na UV-C záříč je 24 měsíců, tato doba však není dobou životnosti výrobku (baterie). Záruka se nevztahuje na postupný či náhlý úbytek kapacity baterie což je považováno za běžné opotřebení. Případný výrazný a náhlý úbytek kapacity je zpravidla způsoben přetěžováním, zanedbaným dobíjením a dalším nevhodným použitím. Reklamaci nelze uznat, je-li např. záříč vybitý, dlouhodobě nepoužívaný, nedostatečně nabitý, jde-li o záříč vykazující znaky ukončené životnosti bez vlivu výrobní závady, byť dosud neproběhla záruční doba.

TECHNICKÉ ÚDAJE

Vstup: DC 5V/2A Micro USB

Výstup: USB 5V 2A

Příkon nouzového světla: 3W

UVC výkon: 4W

LED vlnová délka: 260-280nm

LED typ: 6x UVC 3535, 9x 3030

UVC příkon: 60mW Max

Čas na dezinfekci: 10s

Typ baterie: Lithium baterie 4800mAh

Certifikáty: CE, FCC, RoHS

Materiál: PA66+PC

Možné barvy produktu: černá, bílá, růžová a zlatá

Rozměry produktu: D:200 x Š: 33 x V:38mm **Balení:**

D:230 x Š:66 x V:50mm

Hmotnost produktu: 160g